



Stückliste / BOM: K-18WATT-TMB-NC

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
1	K-ACM18W	Plexi Amp-Chassis 18W (2x EL84) Style + Front- & Rearplates	1,00	Stück
2	K-ACM18FRP-T	Plexi-PANEL-SET (Front- + Rear) for 18W TMB Treble-Middle-Bass Chassis	1,00	Stück
3	K-FB18W	Fiberboard mit Lötstützpunkten / TURRETBOARD 18W (2x EL84) Style	1,00	Stück
4	RT506	EZ81 / 6CA4 TAD-Tubes, Premium Selected	1,00	Stück
5	RT872	EL84-STR TAD-Tubes, Premium Matched Duet	1,00	Stück
6	RT008	TAD ECC83 WA Premium Selected	3,00	Stück
8	MJTM18WP	Netztrafo: 18W (AMP-KIT)	1,00	Stück
9	MJTM18WA	Ausgangsübertrager 2x EL84, 18W (AMP-KIT), 4, 8, 16 Ohm	1,00	Stück
10	SW1003	Netzschalter 2-fach-AUS Metall Marshall/Hiwatt/Vox Style	2,00	Stück
11	SW1020	Impedance Selector Switch (rotary switch), Marshall Kit	1,00	Stück
12	CO1050	Klinkenbuchse, mono, Lötösen, kurzschließend, mit Chrommutter (f. Marshall)	6,00	Stück
13	CO226	Winkel-Klinkenstecker SC-style 1/4" phone plug, RIGHT ANGLE	1,00	Stück
14	Z-A1M	Poti 1M audio ALPHA (Taiwan)	4,00	Stück
15	Z-B250K	Poti 250k linear ALPHA (Taiwan)	1,00	Stück
16	Z-B25K	Poti 25k linear ALPHA (Taiwan)	1,00	Stück



17	MK	Marshall Knopf mit Schraube	6,00	Stück
18	FKP	Pointer Knopf "Chicken Head", für Fender Amps, schwarz	1,00	Stück
19	FFH	Fender Sicherungshalter, twist lock, für 1/4"x1" Fuses	1,00	Stück
20	Z-USSI-T0.8	US-Sicherung 6.3x32mm, 0,8 A träge	1,00	Stück
21	MPLA	Marshall Pilot Light, Amber, 110V, Marshall Kit	1,00	Stück
22	S9C-1	Novalsockel, chassis mount, cer., 19mm Version NEU!	3,00	Stück
23	S9CS	9-PIN SOCKET with SKIRT (d=19mm) + SHIELD 55mm	3,00	Stück
24	TR9	Tube Retainer für EL84	3,00	Stück
25	PC265	Schuko-Netzkabel 3m, schwarz, 3x1,00qmm, IEC Kaltgerätestecker	1,00	
26	MBBIEC	Marshall Kaltgerätenetzeinbaubuchse, IEC, Snap-In, Marshall Kit	1,00	Stück
27	HR9012	Durchführtülle / Rubber grommet 12mm	2,00	Stück
28	HR9250	Terminal Solder Lockwasher Lugs	2,00	Stück
29	CB3035	Push-back-WIRE, stoffummantelt, GELB, 22awg. / d=0,65mm, per Meter, orig. used in vintage Fender amps	10,00	Meter
30	CB3032	Push-back-WIRE, stoffummantelt, GRÜN, 18awg. / d=1,02mm, per Meter, orig. used in vintage Fender amps	1,50	Meter
31	CB3120	Push-back-WIRE, 18awg., stoffummantelt, WEISS, per Meter	1,00	Meter
32	CB3125	Push-back-WIRE, 18awg., stoffummantelt, SCHWARZ, per Meter	1,00	Meter



33	HR9291	Schraube, Linsenkopf Kreuz M6x30mm für HR9290	4,00	Stück
34	HR9290	Käfigmuttern, M6/SQ9.5, für Plexi Amp Chassis	4,00	Stück
35	HR3140	4/40 kit screws (für HR3141)	12,00	Stück
36	HR3141	4/40 keps nuts (für HR3140)	12,00	Stück
37	HR3130	6/32 kit screws (für HR3131)	3,00	Stück
38	HR3131	6/32 keps nuts (für HR3130)	3,00	Stück
39	HR3120	8/32 kit screws (für HR3121)	2,00	Stück
40	HR3121	8/32 keps nuts (für HR3110) (=HR3015)	6,00	Stück
41	HR3160	Metric Black Pozidriv M/C Srews, M3x6	8,00	Stück
42	HR9260	Internal Lock Washers / Unterlagsscheiben	6,00	Stück
43	HR9270	Distanzbolzen, Innen-Innen, M3, 10mm	4,00	Stück
44	V-RI35	Ringschelle d=35mm, einteilig	1,00	Stück
45	V-3232500R	TAD Gold Cap 32+32uF @ 500V, radial d=35mm, h=50mm, Elektrolytkondensator	1,00	Stück
46	V-8475	TAD Gold Cap 8uF @ 475V axial 13x25mm	3,00	Stück
47	V-25025BP	TAD Gold Cap 250 mfd @ 25V BiPolar, axial, Elektrolytkondensator	1,00	Stück
48	V-2525BP	TAD Gold Cap 25 mfd @ 25V BiPolar, axial 16x30mm, Elektrolytkondensator	1,00	Stück



The Tube Amp Doctor
Worms, Germany



49	V-MC680-160	TAD 680nF 160VDC Mustard Cap (680nF = 0.68uF)	1,00	Stück
50	V-MC22	TAD 22nF 630VDC Mustard Cap (22nF = 0.022uF)	5,00	Stück
51	V-MC10	TAD 10nF 630VDC Mustard Cap (10nF = 0.01uF)	2,00	Stück
52	V-MC4	TAD 4.7nF 630VDC Mustard Cap (4.7nF = 0.0047uF)	2,00	Stück
53	V-MC2	TAD 2.2nF 630VDC Mustard Cap (2.2nF = 0.0022uF)	1,00	Stück
54	V-M250	250pF 500V TAD - SILVER MICA CAP, Tol. +/- 5%	1,00	Stück
55	Z-R120/5W	Widerstand 5%, 5 Watt, 120 Ohm	1,00	Stück
56	Z-R1K5/5W	Widerstand 5%, 5 Watt, 1k5 Ohm	1,00	Stück
57	Z-R100/2W	Widerstand 2%, 2 Watt, 100 Ohm	2,00	Stück
58	Z-RCC820	1/2 Watt, 820 Ohm Carbon Composition Resistor	1,00	Stück
59	Z-RCC1K5	1/2 Watt, 1K5 Carbon Composition Resistor	1,00	Stück
60	Z-RCC2K2	1/2 Watt, 2K2 Carbon Composition Resistor	1,00	Stück
61	Z-RCC2K7	1/2 Watt, 2K7 Carbon Composition Resistor	1,00	Stück
62	Z-RCC4K7	1/2 Watt, 4K7 Carbon Composition Resistor	1,00	Stück
63	Z-RCC6K8	1/2 Watt, 6K8 Carbon Composition Resistor	1,00	Stück
64	Z-RCC8K2	1/2 Watt, 8K2 Carbon Composition Resistor	2,00	Stück



The Tube Amp Doctor
Worms, Germany



65	Z-RCC10K	1/2 Watt, 10K	Carbon Composition Resistor	1,00	Stück
66	Z-RCC56K	1/2 Watt, 56K	Carbon Composition Resistor	2,00	Stück
67	Z-RCC68K	1/2 Watt, 68K	Carbon Composition Resistor	4,00	Stück
68	Z-RCC100K	1/2 Watt, 100K	Carbon Composition Resistor	7,00	Stück
69	Z-RCC220K	1/2 Watt, 220K	Carbon Composition Resistor	3,00	Stück
70	Z-RCC470K	1/2 Watt, 470K	Carbon Composition Resistor	2,00	Stück
71	Z-RCC1M	1/2 Watt, 1M	Carbon Composition Resistor	2,00	Stück
72	Z-KBA	Aluminiumfolie, selbstklebend zur Abschirmung, 100mm Breite		1,00	Meter
73	DOC	Dokumentation: Modelabhängig: Schaltplan, Layout, Rectifier, Netztrafo, Übertrager		1,00	Stück