Einführung:

Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Vorschalttrafo gratulieren! Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu kommen!

Leistungsmerkmale:

- besonders geräuschloser Betrieb, niedriges Streufeld und geringes Gewicht durch Trafo in Ringkernausführung
- Beleuchteter Netzschalter
- zwei Ausgangsbuchsen leicht zugänglich auf der Vorderseite
- Rückseitige Netzzuführung mit IEC Buchse

Wichtige Sicherheitshinweise!

• Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, das Gerät bitte nicht in Betrieb nehmen!
• Das Gerät sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
• Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen. Vor der Reinigung Gerät vom Netz trennen.
• Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät. Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen – und der Garantieanspruch erlischt.
• Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze des Gerätes, da dies möglicherweise zu Kurzschlüssen führen kann.
• Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Heizkörpern oder Heizlüftern fern.
• Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter, die leicht umfallen können, auf dem Gerät oder in dessen Nähe ab.
• Falls doch einmal Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen sollte, sofort den Netzstecker ziehen um die Spannung zu unterbrechen.
• Lassen Sie, in einem solchen Fall, das Gerät von einem qualifizierten Servicetechniker prüfen, bevor es erneut benutzt wird. Beschädigungen, die durch Flüssigkeiten im Gerät hervorgerufen wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
• Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und Anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit nassen Händen an!
• Reparaturen am Gerät sollten nur von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Vor der Inbetriebnahme:

1. der Leistungsbedarf (siehe Typenschild Ihres Gerätes, Angabe in „VA“) darf in keinem Fall höher sein als die maximale Leistung des Vorschalttrafos.
   Tipp: Wir empfehlen, 80% der Leistung des Vorschalttrafos für den optimalen Betrieb und besten Ton nicht zu überschreiten. Also z.B. 400VA bei der 500VA Vorschalttrafo VT500ESG-S

2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät für den Betrieb von 110-120V und 50Hz- 60Hz ausgelegt ist.

3. Unbedingt nur Geräte mit dreipoligem Netzkabel anschließen ansonsten besteht die Gefahr eines Stromschlages. Viele ältere amerikanische Verstärker verfügen nur über ein zweipoliges Netzkabel. Diese UNBEDINGT von einem qualifizierten Fachbetrieb umrüsten lassen, damit das Gerät sicher geerdet ist. Passende Netzkabel führen wir im Sortiment (Artikel-Nummer:PC205)

Bedienung:

1. Verbinden Sie den Vorschalttrafo mit dem mitgelieferten Netzkabel mit einer Steckdose (230V/50Hz).
2. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einer der frontseitigen Ausgangsbuchsen.
3. Schalten Sie den Vorschalttrafo mit dem beleuchteten Wippenschalter auf der Vorderseite ein. Der Schalter leuchtet nun.
4. Schalten Sie Ihr Gerät ein.

Tube Amp Doctor Musikhandels GmbH
Weinbrennerstr. 1
D-67551 Worms

Phone: +49 6247 / 90409-0
Fax: +49 6247 / 90409-28

Email: info@tubeampdoctor.com

Bedienungsanleitung Vorschalt Transformator

VT100ESG-S, VT300ESG-S
VT500ESG-S, VT1000ESG-S

Tube Amp Doctor Musikhandels GmbH • Weinbrennerstr. 1 • D-67551 Worms
Phone: +49 6247 / 90409-0 • Fax: +49 6247 / 90409-28 • Email: info@tubeampdoctor.com