P 1040

TrueRMS Digital Multimeter 2000 Counts, Man. Range

2.000 Counts | True RMS | CAT III CAT IV

Das neue PeakTech 1040 ist ein kompaktes TrueRMS Multimeter im stabilen Gehäuse für den Einsatz im Elektrohandwerk. Trotz seiner geringen Größe bietet diese Neuentwicklung alle wichtigen Messfunktionen. Besonders hervorzuheben, ist hierbei die Möglichkeit Battterien mit dem eingebauten Batterietester zu überprüfen. Die manuelle Bereichswahl ermöglicht eine sehr schnelle Reaktionszeit und Messwerte können hervorragend auf dem Display abgelesen werden. Die Sicherheit des Anwenders wird durch die Überspannungskategorie CAT III bis 600 V und durch das doppelt isolierte Gehäuse gewährleistet, wobei Batterien und die Keramiksicherungen für einen Wechsel schnell über das Batteriefach auf der Geräterückseite zugängig sind.

- *True RMS Spannungsmessungen bis 600 V und Strom bis 10 A AC/DC*
- *3 1/2 stellige LCD-Anzeige mit 2.000 Counts*
- *Manuelle Bereichswahl mit schneller Reaktionszeit*
- *Data-Hold und Relativwertfunktion*
- *Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige*
- *Batteriefach mit Sicherungshalter und schnellem Drehverschluss*
- *Stabiles Gehäuse mit aufgespritzter Gummierung*
- *Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 600 V / CAT IV 300 V*
- *Zubehör: Tasche, Prüfleitungen, Batterien und Bedienungsanleitung*

DCV:	200 mV/2/20/200/600 V; 0,1 mV; ± 0,5 % + 5 dgt.
ACV:	200/600 V; 10 mV; ± 1,2 % + 10 dgt.
DCA:	200 mA/10 A; 0,1 mA; ± 1,2 % + 5 dgt.
ACA:	200 mA/10 A; 0,1 mA; ± 1,2 % + 5 dgt.
Ohm:	200 Ω/2/20/200 kΩ/2 MΩ; 0,1 Ω; ± 0,8 % + 5 dgt.
Spannungsversorgung:	2 x 1,5 V AAA Batterie
Abmessungen:	151 x 75 x 45 mm
Gewicht:	ca.255 g
GTIN-13:	4250569406256